# LogiLink Smart Home Wi-Fi PIR Motion Sensor

| | |
|---|---|
| Gruppe | Hausautomatisierung |
| Hersteller | LogiLink |
| Hersteller Art. Nr. | SH0113 |
| EAN/UPC | 4052792066869 |

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| | **Allgemein** |
| Sensor-Typ | Passiver Infrarot-Sensor (PIR) |
| Übertragungstechnik | Kabellos |
| Funkfrequenz | 2412 – 2484 MHz |
| Befestigungstyp | Wand |
| Platzierung | Innenraum |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Energiequelle | Akku |
| Akku-/Batterietyp | AA |
| Akku-/Batteriespannung | 1,5 V |
| Breite | 68 mm |
| Tiefe | 95 mm |
| Höhe | 56 mm |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) |