

Intellinet Fast Ethernet WDM bidirektionaler Singlemode Medienkonverter - 10/100Base-TX auf 100Base-FX (SC) Singlemode - 20 km - WDM (RX1310/TX1550) - 100 Mbit/s - 10Base-T - 100Base-TX - 100Base-FX - IEEE 802.3 - IEEE 802.3u - Schnelles Ethernet - 10,100 Mbit/s



Converter - Kupferdraht - Glasfaser (LWL) - 0,1 Gbps - Ethernet - RJ-45 -
 3 HE

| | |
|---------------------|----------------|
| Gruppe | Netzwerkgeräte |
| Hersteller | Intellinet |
| Hersteller Art. Nr. | 510530 |
| EAN/UPC | 0766623510530 |

Hauptmerkmale

| | Allgemein |
|--|----------------------|
| Maximale Datenübertragungsrate | 100 Mbit/s |
| Converter Eingangsschnittstelle | 10Base-T, 100Base-TX |
| Converter output Oberfläche | 100Base-FX |
| Maximal mögliche Übertragungsstrecke | 20000 m |
| Kabel mode struktur | Einzelmodus |
| Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel) | 9/125 µm |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Gehäusematerial | Metall |
| Optischer Kabelverbinder | SC |
| Übertragungstechnik | Verkabelt |
| Ausgangsstrom | 1,2 A |
| Stromverbrauch (max.) | 2,5 W |